


Datenblatt zu MRD 65-290 Druckluftmotor





Beschreibung

Druckluftmotor, rechtsdrehend, Lastdrehzahl 290 U/min, Lastdrehmoment 21 Nm, Startdrehmoment 31 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich.

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	290
Lastdrehmoment in Nm:	21
Startdrehmoment in Nm:	31
Leerlaufdrehzahl U/min:	580
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	21
Leistung in kW:	0,64
Drehmoment max. in Nm:	62
Luftverbrauch in I/s:	13
Wellenbelastung Fr max. in N:	1400
Wellenbelastung Fa max. in N:	1200
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abwürgefest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	1,5
Artikelnummer:	60024617

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	13
-------------------------------------	----