

Datenblatt zu MUD 16-240 F55 Druckluftmotor

Beschreibung

Druckluftmotor, umsteuerbar, Lastdrehzahl 240 U/min, Lastdrehmoment 6,7 Nm, Startdrehmoment 10 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich. **Umsteuerbare Motoren** können sowohl in Drehrichtung rechts als auch links betrieben werden. Dabei ist zu beachten, dass die nicht mit Zuluft beaufschlagte Seite entlüftet wird. Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	240
Lastdrehmoment in Nm:	6,7
Startdrehmoment in Nm:	10
Leerlaufdrehzahl U/min:	480
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	6,7
Leistung in kW:	0,16
Drehmoment max. in Nm:	13
Luftverbrauch in l/s:	5
Wellenbelastung Fr max. in N:	1100
Wellenbelastung Fa max. in N:	900
Drehrichtung:	umsteuerbar
Abwürgefest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,85
Artikelnummer:	60009017

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	6
----------------------------------	---