

Datenblatt zu MRD 65-10500 F80 Druckluftmotor

Beschreibung

Druckluftmotor, rechtsdrehend, Lastdrehzahl 10500 U/min, Lastdrehmoment 0,59 Nm, Startdrehmoment 0,89 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich.

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	10500
Lastdrehmoment in Nm:	0,59
Startdrehmoment in Nm:	0,89
Leerlaufdrehzahl U/min:	21000
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	0,59
Leistung in kW:	0,65
Drehmoment max. in Nm:	1,2
Luftverbrauch in l/s:	13
Wellenbelastung Fr max. in N:	1400
Wellenbelastung Fa max. in N:	1200
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abwürgfest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	1,1
Artikelnummer:	60031457

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	13
-------------------------------------	----