

Datenblatt zu MRD 65-145 F100 Druckluftmotor

Beschreibung

Druckluftmotor, rechtsdrehend, Lastdrehzahl 145 U/min, Lastdrehmoment 40 Nm, Startdrehmoment 60 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich.

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	145
Lastdrehmoment in Nm:	40
Startdrehmoment in Nm:	60
Leerlaufdrehzahl U/min:	290
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	40
Leistung in kW:	0,62
Drehmoment max. in Nm:	80
Luftverbrauch in l/s:	13
Wellenbelastung Fr max. in N:	3900
Wellenbelastung Fa max. in N:	1800
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abwürgfest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	2,4
Artikelnummer:	60031527

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	13
-------------------------------------	----