

Datenblatt zu MRD 120-9300 F100 Druckluftmotor

Beschreibung

Druckluftmotor, rechtsdrehend, Lastdrehzahl 9300 U/min, Lastdrehmoment 1,2 Nm, Startdrehmoment 1,8 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich.

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	9300
Lastdrehmoment in Nm:	1,2
Startdrehmoment in Nm:	1,8
Leerlaufdrehzahl U/min:	18600
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	1,2
Leistung in kW:	1,2
Drehmoment max. in Nm:	2,4
Luftverbrauch in l/s:	23
Wellenbelastung Fr max. in N:	3900
Wellenbelastung Fa max. in N:	1800
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abwürgfest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	2,3
Artikelnummer:	60032097

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	13
-------------------------------------	----