

## Datenblatt zu EBM 38 - 1200 B Bohrmotor



### Beschreibung

1200 min<sup>-1</sup>, 380 Watt

- Für den Einbau in Transferstraßen, Werkzeugmaschinen und Roboterstationen
- Edelstahl-Gehäuse
- Ideal zum Bohren oder Bürsten
- Ohne Ventil zur zentralen Fernsteuerung
- Geringe Gehäusedurchmesser erlauben engste Achsabstände

### Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	1200
Leistung in kW:	0,38
Bohrfutter Spannbereich in mm:	1-10
DIN-Kegel oder Gewinde:	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abluft:	hinten
Geräuschpegel in dB(A):	76
Luftverbrauch in l/s:	8,5
Artikelnummer:	60008717
Gewicht in Kg:	1,5

### Abmessungen